

形名の指定方法について

当社の形名指定方法は下記の通りです。ほとんどの機種が一体形名でご注文いただけます。形名は少し長くなりますが、パート別に注文する手間が不要で注文漏れも無く、管理も楽になります。また、機種によっては本体部・照光部を別々にご注文いただけます。□の中にお客様のご希望の仕様を引出し線の先のガイダンスにより数字または記号で埋めていただければ形名が完成されます。

【例】EH形ライトスイッチ、モーメンタリー、単極双投、長四角横2分割（赤、緑）、透明ボタン、ケースの色は黒、フィルター（赤、緑）、#110タブ・ハンダ共用端子、抵抗内蔵12Vとすると下記の指定表により

EHM-3W27080CK12P2

となります。

注1. -（ハイフン）他、既に決定されている記号も忘れずに記入して下さい。

注2. 「無表示」とあるものはなにも記入せず、そのまま詰めて記入して下さい。

注3. 「1、2枠に指定色記入」とある項で、1枠にしか記入する必要がない場合は2枠にはなにも記入せず、そのまま詰めて記入して下さい。

注4. 特殊仕様品などで形名末尾に番号を付ける場合、ハイフンなしで末尾番号を付けて下さい。

例：EH縦連続取付用の場合（002）

EHM-3W27080CK12P2002

その他、注意事項をよく読んでご注文下さい。ご不明な点がございましたら遠慮なく弊社宛にお問い合わせ下さい。誤った形名でご注文されてもお取り換えが出来ない場合がございますのでご注意下さい。

LED全面照光

EH □ - □ □ 1 2 □ □ 1 2 □ □

●回路特性の記号

M	モーメンタリー
A	オルタネイト
L	インジケーター
F	フラットインジケーター

●回路数・接点材質の記号

0	インジケーター
3	単極双投・銀（金めっき）
4	双極双投・銀（金めっき）
5	単極双投・1号合金クロスバー
6	双極双投・1号合金クロスバー

●ボタンの形状及び照光方式の記号

S0	角全面単色	※4)	K0	ディンプル角全面単色
W0	長四角全面単色	※4)	K1	ディンプル角2分割
※1) S1	角2分割	※4)	K3	ディンプル角全面2色
※1) W1	長四角縦2分割	※4)	N0	ディンプル長四角全面単色
※1) W2	長四角横2分割	※4)	N1	ディンプル長四角縦2分割
※2) S3	角全面2色	※4)	N2	ディンプル長四角横2分割
※2) W3	長四角全面2色	※4)	N3	ディンプル長四角全面2色

●LEDの色の記号および場所指定

70	赤	全面単色：1枠に指定色記入 2分割：1、2枠に指定色記入 全面2色：1、2枠に指定色記入 (組合わせ：7080、8090、9070)
80	緑	
※ 90	黄	

●使用電圧の記号

1	抵抗内蔵 5V
2	抵抗内蔵 12V
3	抵抗内蔵 24V (2分割は指定不可)
4	抵抗なし5V用、抵抗なし2分割用
5	抵抗なし12V用
6	抵抗なし24V用

注) 抵抗なしはLEDの配線の違いにより電圧が異なります。抵抗なし2分割用は5Vにして全て同一の品ですが便宜上4でご指定下さい。

●端子形状の記号

P	#110タブ、ハンダ共用
C	プリント基板
W	ワイヤーラップ

●フィルターの色の記号および場所指定

1	赤	全面単色：1枠に指定色記入 2分割：1、2枠に指定色記入 ※1)
2	緑	
※ 3	黄	
4	乳白	
★ X	フィルターなし	

★透明以外のカラーボタンにはフィルターなし(X)が一般的です。

●ボタンの色の記号 ※3)

R	赤
G	緑
※ Y	黄
M	乳白
C	透明

●ケースの色の記号

K	黒
H	灰
KN	黒 フランジなし
HN	灰 フランジなし

※黄色のLED・ボタン・フィルターはオレンジイエローです。